

JA-60N Funk-Magnetkontakt für Türen und Fenster



Der JA-60N ist ein Tür/Fenstermagnetkontaktsender welcher durch Bewegung des Magneten aktiviert wird. Er kann einen sofortigen oder einen verzögerten Alarm (Signal wird unverzüglich gesendet - Verzögerung über Zentrale) senden. Ein externer Eingang ermöglichen den Anschluss von Glasbruchsensoren etc.

Der eingebaute Funksender hat ein hoch entwickeltes digitales Funkkommunikationsprotokoll mit einem hohen Grad an Datensicherheit. Der Melder führt regelmäßig Selbsttests durch und sendet ein Zustandsprotokoll sowie den Batteriestatus an die Zentrale.

Ein eingebauter Sabotagekontakt löst bei Demontage oder Öffnungsversuch des Melders Alarm aus. Der Testmodus ermöglicht das Einstellen und Überprüfen des Melders.

Technische Daten

Spannungsversorgung	3 V - 2 x AAA Batterien 1.5V
Batterielebensdauer	ca. 1 Jahr
Funkreichweite	max. 100 m (freies Feld)
Int. Sensoren	Reedkontakt
Ext. Eingänge	INP & Tamp (mit Abschlusswiderstand)
Entspricht	EN 50131-1 Klasse 2
Installationsort/ Betriebstemp.	Innenbereich , -10 bis +40°C
Abmessung	107x32x25mm